

KRO6

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P



KRO6-2/B16/30

 230 AC	 50	 -25÷40	 IP 20	 6000	 2	 2P
 2	 TH 35	 400	 max 25			

KRO6

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P

 **In [A]** **I_{Δn} [mA]** Typ proudového chrániče

KRO6-2/B16/30	23210	B	16	30	AC
KRO6-2/B25/30	23211	B	25	30	AC
KRO6-2/B16/30-A	23212	B	16	30	A
KRO6-2/B10/30	23213	B	10	30	AC
KRO6-2/B10/30-A	23214	B	10	30	A
KRO6-2/C10/30	23215	C	10	30	AC
KRO6-2/C10/30-A	23216	C	10	30	A
KRO6-2/C16/30	23217	C	16	30	AC
KRO6-2/C16/30-A	23218	C	16	30	A
KRO6-2/B20/30	23219	B	20	30	AC
KRO6-2/B6/30	23220	B	6	30	AC
KRO6-2/C25/30	23221	C	25	30	AC
KRO6-2/C32/30	23222	C	32	30	AC
KRO6-2/C25/30-A	23223	C	25	30	A
KRO6-2/C32/30-A	23224	C	32	30	A
KRO6-2/B20/30-A	23262	B	20	30	A
KRO6-2/C20/30	23263	C	20	30	AC
KRO6-2/C20/30-A	23264	C	20	30	A

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kombinace jistič-proudový chránič s nadproudovou ochranou se používá k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních a také k ochraně před úrazem elektrickým proudem.



KRO6-2/B16/30



KRO6-2/B25/30



KRO6-2/B16/30-A



KRO6-2/B10/30

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 07:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO6

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P



KRO6-2/B10/30-A



KRO6-2/C10/30



KRO6-2/C10/30-A



KRO6-2/C16/30



KRO6-2/C16/30-A



KRO6-2/B20/30



KRO6-2/B6/30



KRO6-2/C25/30



KRO6-2/C32/30



KRO6-2/C25/30-A



KRO6-2/C32/30-A



KRO6-2/B20/30-A

KRO6

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P



KRO6-2/C20/30



KRO6-2/C20/30-A

